



Hersteller:
TRAUMVELO
Andreas Seilinger
Schwillacher Straße 2a
85570 Ottenhofen

www.traumvelo.de
www.bikeflags.de
Hotline: 08121/61629
andreas@traumvelo.de

FLAGLIGHT Bedienungs- und Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des FLAGLIGHTS von TRAUMVELO. Bitte lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Sollten Sie ein vormontiertes FLAGLIGHT samt BIKEFLAG erhalten haben, können Sie den Abschnitt **Montage** überspringen.

Allgemeine Hinweise

Das FLAGLIGHT ist bestimmt für den Gebrauch an Fahrrädern zusammen mit der ebenfalls bei TRAUMVELO erhältlichen BIKEFLAG. Nur hier passen Kabellängen und Halterung perfekt. Sollten Sie die FLAGLIGHT anderweitig verwenden wollen, können wir für daraus entstandene Schäden keine Gewährleistung übernehmen. Bei der Leuchte selbst handelt es sich um eine für den Straßenverkehr zugelassene Rückleuchte für Fahrräder. Benutzen Sie die FLAGLIGHT aber bitte trotzdem nur als Zusatzrücklicht zu Ihrer Standard-Fahrradbeleuchtung und nicht als alleinige Rückleuchte, um den Vorschriften für Fahrradlichtanlagen gerecht zu werden. Es liegen alle Teile bei, um das FLAGLIGHT an Rücklichter mit zwei Flachsteckungen anzuschließen.

Montage

Sollten Sie ein vormontiertes FLAGLIGHT samt BIKEFLAG erworben haben, lesen Sie bitte im Abschnitt **Anschluss an eine Stromquelle** weiter.

Beginnen Sie bei der Montage oben an der Fahnnenspitze und arbeiten Sie sich dann nach unten vor.

1. Aufsetzen des Halteclips und Kabelmontage an der Flagge

Schieben Sie den Stab soweit als möglich nach oben in die BIKEFLAG. Clipsen Sie nun den Lichthalter samt Leuchte oben auf die Fahnnenspitze. Achtung: Die Klemmung sitzt sehr stramm, um sicheren Halt zu gewährleisten und erfordert etwas Kraft bei der Anbringung. Zur Erleichterung der Handhabung können Sie den verstellbaren Teil samt Licht abschrauben, um den Halteclip auf die Fahne zu klicken. Achten Sie dabei auf die kleine Aussparung im Clip, denn am Ende des Stabes in der Flaggenspitze sitzt eine Kunststoffkappe auf dem Stab, die sich leicht ertasten lässt und in der ausgesparten Stelle im Clip positioniert sein soll. Schrauben Sie nun ggfs. das Licht samt Kabel wieder an den Clip.

Kleben Sie anschließend das Kabel beginnend direkt unterhalb des Halteclips in gerader Linie entlang des Stabes auf die BIKEFLAG. Orientieren Sie sich dabei am Übergangsbereich von Reflexmaterial zu schwarzem Textilband. Bei verschmutzter BIKEFLAG reinigen Sie diese vorher mit Wasser und wenn nötig sanftem Reinigungsmittel. Lassen Sie die BIKEFLAG danach gut trocknen. Achten Sie beim Verkleben des Kabels darauf, dass oben eine kleine Kabelschleife entsteht, um das FLAGLIGHT später verstellen zu können, ohne das Kabel zu überdehnen.



Sollte sich beim Abziehen des blauen Schutzbandes vom Kabel der Kleber vom Kabelgewebe lösen, drücken Sie das Schutzband kurz an und ziehen Sie es erneut ab. Führen Sie das Kabel unter dem kleinen TRAUMVELO Aufnäher durch bis zum unteren Ende der Flagge. Bei BIKEFLAGS der Größen S und M verkleben Sie das Kabel auf dem Stab weiter nach unten. Stecken Sie nun den zweiten unteren Stab in den Stabteiler ein und schieben die Stäbe bis auf Anschlag zusammen.

2. Montage des zweiten Kabels an der unteren Stangenhälfte

Das Kabel für die untere Fahnenstange besitzt zwei Kunststoffstecker. Stecken Sie Kabel 2 erst mit dem oberen Kabel zusammen und verkleben Sie das Kabel danach auf der unteren Fahnenstange. Lassen Sie hier im Bereich des Steckers wie oben an der Leuchte eine kleine Schleife entstehen und verlegen Sie das Kabel nicht komplett straff, damit es bei einem etwaigen Verdrehen der Stäbe nicht abreißt.


An Kabelteilen, die nicht verklebt werden, kann man die blaue Schutzfolie belassen oder die entsprechenden Stellen mit Schrumpfschlauch überziehen. Sichern Sie die Kabel am Stab, wie auf dem Bild zu sehen, mit Kabelbindern gegen Abziehen. Selbiges bitte auch am unteren Ende des unteren Stabes.



Anschluss an eine Stromquelle

Das FLAGLIGHT wird mit 6V aus der Fahrradlichtanlage betrieben. Der Strom wird dabei von der Standard-Rückleuchte abgenommen. Es ist unerheblich, ob diese über Seitenläufer, Nabendynamo oder einen Pedelec-Akku gespeist wird. Grundsätzlich ist auch der Betrieb über ein externes 6V-Batterie- oder Akkupack möglich. Schließen Sie das beiliegende Anschlusskabel (das Koaxialkabel ohne Gewebeschauch mit den beiden Flachsteckhülsen am Ende) an das Flaggenkabel an und suchen Sie eine sinnvolle Verlegung zum Rücklicht entlang des Fahrradrahmens oder Gepäckträgers (nicht im Bereich, an dem Gepäck zu liegen kommt oder Taschenhaken sitzen). Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern. Etwaiger Kabelüberschuss kann in eine Schlinge gelegt und ebenfalls mit Kabelbindern gesichert werden.

Ziehen Sie nun die fahradseitigen Lichtkabel von der Rückleuchte ab und stecken Sie die beiden beiliegenden Abzweigstecker auf die Rückleuchte. Danach können Sie das Kabel der Fahrradbeleuchtung wieder anschließen. An den beiden anderen Steckungen schließen Sie nun das Kabel der FLAGLIGHT an. Die Polung ist nicht relevant.



Gratuliere, geschafft! Nun sollten FLAGLIGHT und Fahrradrücklicht bei Lichtbetrieb zusammen leuchten.

Bitte kontrollieren Sie bei jeder Nutzung die Kabel an der BIKEFLAG auf Verdrehung!

Alzeit gute Fahrt wünscht Ihr TRAUMVELO-Team